

RISH *XMER* 50/14 [30], 50/21 [30] and 50/30 [30] SERIES

RISH *XMER* 50/14 (30)




Primary Current	RISH XMER 50/14 (30)	
	Accuracy	
	0.5	1.0
40A	-	1VA
50A	-	1.5VA
60A	-	1.5VA
75A	-	1.5VA
80A	-	1.5VA
100A	2.5VA	3.75VA
120A	2.5VA	3.75VA
125A	2.5VA	3.75VA
150A	3.75VA	5VA
200A	3.75VA	5VA
250A	5VA	7.5VA
300A	7.5VA	7.5VA

RISH *XMER* 50/21 (30)



Primary Current	RISH XMER 50/21 (30)	
	Accuracy	
	0.5	1.0
40A		1VA
50A	-	1VA
60A	-	1VA
75A	-	1.5VA
80A	1VA	2.5VA
100A	1.5VA	2.5VA
120A	2.5VA	2.5VA
125A	2.5VA	3.75VA
150A	2.5VA	5VA
200A	3.75VA	5VA
250A	5VA	5VA
300A	5VA	7.5VA
400A	5VA	7.5VA

RISH *XMER* 50/30 (30)



Primary Current	RISH XMER 50/30 (30)	
	Accuracy	
	0.5	1.0
75A	-	1VA
80A	-	1.5VA
100A	1VA	2.5VA
120A	1VA	2.5VA
125A	1VA	2.5VA
150A	2.5VA	3.75VA
200A	2.5VA	5VA
250A	5VA	5VA
300A	5VA	5VA
400A	5VA	6.25VA
500A	5VA	6.25VA
600A	5VA	7.5VA

ALL DIMENSIONS ARE IN MM